

1 GANG PUSH Bezprzewodowy panel ściemniający (2,4 GHz)

Numer modelu: PUSH3

Cechy

- Zasilany baterią CR2032
- Brak okablowania, łatwe bezprzewodowe ściemnianie za pomocą przelącznika PUSH
- Kompatybilny z lampami serii MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Zastosowano technologię bezprzewodowej transmisji RF 2.4G, zasięg sterowania 30m
- Kontroluj nieograniczoną liczbę lamp
- Zakres ściemniania 0,1%-100%




Parametry produktu

Nazwa: 1 bezprzewodowy panel ściemniający GANG PUSH (2,4 GHz)	Stopień ochrony IP:	IP20
Numer modelu: PUSH3	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Napięcie wejściowe: 3V (CR2032*1PCS)	Norma bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Moc nadawania: 6dBm	Sprzęt radiowy (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
RF: 2.4GHz	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Zasięg sterowania: 30m		
Temperatura pracy: -10~40°C		
Pobór mocy w trybie czuwania: <6μA		


Kontrola ściemniania

- Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć światło.
Naciśnij długo, aby dostosować jasność światła.
- Kontroluj nieograniczoną liczbę lamp




Instalacja


Instalacja baterii



1. Zdejmij pokrywę




2. Zainstaluj baterię CR2032
(Wymagany oddzielny zakup)




3. Zamknij pokrywę baterii

Instalacja klejąca




1. Oderwij tylną taśmę




2. Przyklej na ścianie

Montaż śrubowy




1. Zdejmij pokrywę




2. Przykręcenie i zakrycie


Instrukcje dotyczące kodu łączącego



1. Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



2. Naciśnij krótko przycisk „PUSH” 6 razy w ciągu 3 sekund




3. Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło mignie 3 razy powoli.




Połączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga. Powtórz powyższe kroki.
(Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli panel ściemniania zakończył już łączenie)


Instrukcje dotyczące odłączania kodu



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko przycisk „Odczepić” 5 razy w ciągu 3 sekund



Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło szybko zamiga 10 razy



Jeśli światło nie miga, odłączenie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki.

(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli panel ściemniający nigdy nie będzie połączony)

Uwaga

1. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym lub o wysokiej temperaturze przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię i przechowywać ją w suchym, wolnym od ładunków elektrostatycznych miejscu.
2. Nie należy używać urządzenia w otoczeniu z dużą powierzchnią metalu lub w pobliżu silnych fal elektromagnetycznych, ponieważ może to znacznie ograniczyć zasięg sterowania.



Made in China