







Instrukcja montażu i użytkowania

Pierścień uchylny do oprawy wpuszczanej GU10/GU5.3

MODEL HIDEFIX	KOD 233714 / 233720	KOLOR biały / czarny
OTWÓR MONTAŻOWY Ø 70-80 mm	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA GU10 LED - brak w zestawie	ZASILANIE 100-240 V AC, 50/60 Hz

UWAGA: przed rozpoczęciem montażu, konserwacji lub wymiany źródła światła odłącz zasilanie.

Montaż krok po kroku



1

Wykonaj otwór montażowy

Przygotuj w suficie otwór o średnicy Ø 70-80 mm, zgodnie z wymiarem podanym w dokumentacji.

2

Osadź pierścień

Dopasuj pierścień do otworu za pomocą wypustek montażowych. Upewnij się, że element jest równo osadzony w powierzchni sufitu.

3

Przygotuj źródło światła

Zastosuj źródło GU10 LED odpowiednie do instalacji. Żarówka nie jest częścią zestawu.

4

Wkręć żarówkę

Wkręć źródło światła do oprawy, wykonując ruch zgodny z kierunkiem gwintu.

5

Zamocuj zespół w pierścieniu

Wsuń oprawkę ze źródłem światła do pierścienia i obróć element mocujący zgodnie ze strzałką na schemacie, aż zostanie stabilnie zablokowany.

6

Sprawdź osadzenie

Skontroluj, czy pierścień i źródło światła są prawidłowo zamocowane, a widoczna część oprawy przylega równo do sufitu.

Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie

Przed instalacją lub użytkowaniem produktu dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Zachowaj dokument do wykorzystania w przyszłości.

TEMPERATURA OTOCZENIA -20°C do +40°C	MONTAŻ po odłączeniu zasilania	MIEJSCA WILGOTNE zgodnie z oznaczeniem IPXX
---	-----------------------------------	--

Zasady bezpieczeństwa

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za produkty zmodyfikowane bez uprzedniej autoryzacji.
- Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie umieszczaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie podłączaj oprawy do zasilania, gdy znajduje się w opakowaniu.
- Jeżeli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód oprawy jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać producent, autoryzowany serwis albo osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
- Uszkodzonego lub pękniętego źródła światła nie używaj. Zutylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska.
- Przed doбором mocowań uwzględnij ciężar produktu oraz rodzaj podłoża. Dokumentacja nie określa jednego uniwersalnego typu łączników.
- Prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze wykonuj po wyłączeniu zasilania. Wymagane kwalifikacje instalatora zależą od lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
- Zachowaj wymagane odległości od innych przedmiotów i stref wilgotnych. Wszystkie śruby i elementy mocujące muszą być prawidłowo dokręcone.
- Nie instaluj produktu, gdy jest mokry ani podczas niekorzystnych warunków pogodowych, np. deszczu. Przy montażu w łazience lub innym wilgotnym miejscu sprawdź wymagany stopień ochrony IPXX.

Podłączenie elektryczne i wymiana źródła

- Podczas podłączania przewodów stosuj oznaczenia podane w dokumentacji: N - przewód neutralny, L - przewód fazowy, TT - uziemienie.
- Przed wymianą źródła światła odłącz produkt od zasilania i odczekaj, aż ostygnie. Stosuj tylko i wyłącznie źródło światła LED GU10 o mocy maksymalnej 10W.
- Nie dotykaj wtyczki ani elementów instalacji mokrymi rękami.
- Niektóre oprawy mogą mieć niewymienne źródła światła. Zawsze sprawdź oznaczenia konkretnego produktu.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania. Używaj wyłącznie czystej, suchej ściereczki lub miękkiej szczotki. Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych preparatów chemicznych.

Gwarancja, oznaczenia i utylizacja

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje produkty zmontowane zgodnie z instrukcją montażu, pod warunkiem przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji właściwych dla danego produktu.

Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednimi środkami chemicznymi, rozlaniem cieczy lub długotrwałym kontaktem z wilgocią;
- zadrapań, przecięć, uderzeń i innych uszkodzeń mechanicznych;
- produktów, których powierzchnia lub wykończenie zostały zmodyfikowane;
- produktów naprawianych przez osoby trzecie bez zgody sprzedawcy;
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją lub konserwacją;
- uszkodzeń będących skutkiem nieprofesjonalnej instalacji albo podłączenia do sieci elektrycznej w sposób inny niż wskazany w dokumentacji.

Oznaczenia występujące na produkcie

Oznaczenie	Znaczenie
CE	Deklaracja zgodności produktu z odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
RoHS	Ograniczenie stosowania wybranych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
UKCA	Oznaczenie zgodności stosowane na rynku Wielkiej Brytanii.
IPXX	Kod określający poziom ochrony obudowy przed wnikaniem ciał stałych i wody. Właściwy stopień IP należy sprawdzić na etykiecie konkretnego produktu.
Klasa I	Oprawa wymaga podłączenia przewodu ochronnego i uziemienia.
Klasa II	Oprawa ma podwójną lub wzmocnioną izolację i nie wymaga uziemienia.
Klasa III	Oprawa jest przeznaczona do zasilania bardzo niskim napięciem bezpiecznym.
Przekreślony kosz	Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

Dodatkowe symbole z dokumentacji producenta

W zależności od wersji produktu dokumentacja może zawierać również symbole określające: przeznaczenie wyłącznie do wnętrza, minimalną odległość od oświetlanych przedmiotów, dopuszczalny typ i maksymalną moc źródła światła, wymagany typ przewodu, długość odizolowania żył, napięcie znamionowe, możliwość współpracy ze ściemniaczem oraz kąt świecenia. Zawsze stosuj wartości podane bezpośrednio na etykiecie konkretnej oprawy.